# Ako pridať zariadenia do účtu Hik-Connect

Užívateľ môže povoliť funkciu Hik-Connect cez mobilnú aplikáciu Hik-Connect; webový portál www.hik-connect.com; mobilnú aplikáciu iVMS-4500, alebo PC klienta iVMS-4200.

#### Poznámka:

V prípade použitia aplikácie iVMS-4500, alebo klienta iVMS-4200, odporúčame počkať na novú verziu, ktorá bude vydaná čoskoro.

## Metóda 1: Pridanie zariadení cez mobilnú aplikáciu Hik-Connect

Postup:

- (1) Spustite aplikáciu Hik-Connect na Vašom mobilnom telefóne;
- (2) Pridajte zariadenie skenovaním QR kódu, alebo manuálnym zadaním sériového čísla zariadenia;



(3) Kliknite na 'Add' pre pokračovanie;



(4) Pre dokončenie postupu zadajte verifikačný kód.

< Results		Adding Completed	
Please input the device verification code. Input the device verification code. Find the verification code on the device label. If no verification code on your device, input the default one: ABCDEF (upper-case).		Added.  Add Another Device Domain Name	ish
OK CANCEL	,	549675856	
		Port Mapping Mode	
		Automatic	>
		Service Port	
		47578	
		HTTP Port	
		33302	

(5) Pre zobrazenie živého obrazu sa vráťte naspäť na záložku Hik-Connect.



### Poznámka:

## Ako zistiť verifikačný kód?

a) Pozrite si verifikačný kód na štítku nalepenom na zariadení;



a) Pozrite sa do menu DVR/NVR zariadenia na pripojenom lokálnom monitore.

		Configuration	
章 General	General Platform Access PPP	OE DDNS NTP Email NAT Mor	re Settings
- Network	Enable	2 <u>,</u>	
	Access Type	Hik-Connect	
Alarm	Server Address	dev.hik-connect.com	Custom
	Enable Stream Encryption		
	Verification Code	LYSXPR	
Exceptions	Status	Offline	

c) Pozrite si verifikačný kód cez konfiguračné webové rozhranie kamery, príp. DVR/NVR zariadenia.

FTP	Email	Platform	n Access	HTTPS	QoS	802.1	х
	Enable						
Plat	form Acces	s Mode	Hik-Cor	nect		~	
Serv	ver IP		dev.hik-	connect.co	m		Custom
Reg	ister Status		Online			~	
Verit	fication Co	de		6		× <del>,,,</del> 4	

6 to 12 letters or numbers, case sensitive. You are recommended to use a ci

## Poznámka:

Ak chce užívateľ v mobilne aplikácii využívať službu Hik-Connect DDNS, je potrebné toto zariadenie registrovať v záložke **Device** s typom Hik-Connect Domain. Postup:

(1) V záložke **Device** kliknite na '+' v pravom hornom rohu rozhrania;

(2) Vyberte Manual Adding a zvoľte Register Mode ako 'Hik-Connect Domain';

â	Device	+	$\odot$		
		Manual Adding	Alias	New Device 01	
		Thin Configuration	Register Mod	de Hik-Connect Domain	
		Online Device	Device Doma		
		Cenerate OR Code	User Namo		
			Password		
			Camera No.	ş <b>1</b> 2	
			_		
			_		
				Register Type	
			Hik-Connec	t Domain	0
	Start Live View	(0) 公	IP/Domain		
Massana	• C	····		Cancel	

(3) Kliknite na pole **Device Domain** a vyberte zariadenie zo zoznamu;

)	New Device	R	e	New Device
	Demo 07	0	Alias	Demo 07
ter Mode	Hik-Connect Domain	>	Register Mode	Hik-Connect Domain
e Domain	$\frown$	>	Device Domain	
r Name			Liser Name	
sword			Select [	Device Domain Na
mera No.	34		623100330	(623108330)
			539030601 MLT-5918-32(5390	30601)
			650763103 DS-2CD2442FWD-	
			614277908 DS-2CV2001FD-IW	
			519542377	

(4) Zadajte meno používateľa a heslo. Kliknite Start to live view pre zobrazenie živého obrazu.

$\bigcirc$	New Device	Ø
Alias	Demo 07	0
Pagistar Mode	Hik-Connect Domain	5
Register Mode		
Device Domain	623100330	>
User Name		>
Password		
Camera No.	34	

## Metóda 2: Pridanie zariadení cez webový portál www.hik-connect.com

### Postup:

(1) Vo webovom prehliadači prejdite na stránku www.hik-connect.com;

G	æ	€	Hik-co	nnect.co	m	<del>،</del> م
File	Edit	View	Favorites	Tools	Help	

(2) Prihláste sa s Vašim prihlasovacím menom a heslom.

account/emai	I
password	
	Forgot the Password?
	Login
lo account?	Register one now.
	Register

(3) Prejdite do záložky Device Management a kliknite na tlačidlo Add pre pridanie zariadenia.

HIKVISION	V							hik_connect_test 💌   En
Ś	Device Managen	nent	Device Serial No	). <b>V</b>	Search by De	vice Serial No.	Q	C Add
Device Management	Device Domain	Device Se	erial No.	IP/	Port No.	Device St	atus	Device Operation
20				No	device.			
My Account								

(3) Zadajte sériové číslo zariadenia a následne kliknite na tlačidlo Search.

657836790	Search
	Cancel
	657836790

(4) Pri úspešnom pripojení k zariadeniu (zariadenie musí byť zapnuté a pripojené na internet) sa zobrazí vyskakovacie okno zobrazujúce model a sériové číslo zariadenia. V prípade ak je to zariadenie, ktoré si želáte pridať, kliknite na '+' pre pokračovanie



(5) Zadajte verifikačný kód a kliknite na tlačidlo Add pre dokončenie.

Add Device			
Device Serial No.:	657836790	Search	
Verification Code:	•••••		
		Cancel	dd

(6) Vyskakovacie okno potvrdí úspešné pridanie a zariadenie sa zobrazí na stránke **Device Management**.

ŝ	Device Managen	Device Seria	al No. 🗸 Search by Devi	ce Serial No. Q	🚯 Add
rice Management	Device Domain	Device Serial No.	IP/Port No.	Device Status	Device Operation
20	497553057	497553057	68.129.421.132/80	Online	
My Account					

(7) Pri dvojitom kliknutí na **IP adresu** a **Port** sa otvorí nové okno webového prehliadača s prihlasovacím dialógom do zariadenia. Po zadaní údajov môžete so zariadením pracovať.

evice Managem Device Domain 497553057 657836790	Device Serial No. 497553057 657836790	I No. ♥ Search by Devic IP/Port No. 68.129.421.132/80 70.422.32.191/81 ♥ Iopn	Pevice Status Online Online	Ac	dd tion
Device Domain 497553057 657836790	Device Serial No.           497553057           657836790	IP/Port No. 68.129.421.132/80 70.422.32.191/81	Device Status Online Online	Device Operation	tion
497553057 657836790	497553057 657836790	68.129.421.132/80 70.422.32,191/81	Online Online	/ 前 ( / 前 (	2
657836790	657836790	70.422.32.191/81	Online	✓ m €	2
1, 1480396777309.	P - Conce Management	Z A Logn	×		
	8	-	-	(± 11	
				iii Persword	
1-14			cie (lee ile-	Login	195-1
					I denote a second de la seconda de la second