

DSK2601

radiaca jednotka pre 1 dvere



Špecifikácia

DSK2601	
Parametre	
Prenos dát	32 bit
Počet užívateľov	100.000
Pamäť	16 MB
Počet transakcií	300.000
Vstupy	2 x čítačka Wiegand / 2 x RS-485
Alarmy	4 x vstup
Magnetický spínač	1 x
Dverný spínač	1 x
Tlačidlo /skrinka/	2 x
LED indikácia	stav napájania, stav komunikácie, abnormálny stav
Hodiny	zabudované
Tamper	1 x
Výstupy	1 x tamper relé /krabica/ + 1 x alarm relé
Sieť	1 x RJ-45
Všeobecné	
Pracovné podmienky	Teplota -20 ° C ~ + 65 ° C / vlhkosť 10% - 90%
Prevádzkové napätie	12V DC / 1A
Rozmery	370 x 345 x 90 mm
Hmotnosť	do 2,2 kg

Hlavné funkcie:

- riadenie prístupu pre 1 dvere
- 2 x Wiegand čítačky + 2x RS-485
- režim vstupu: Single-dvere a jeden smer, Single-dvere a 2 smery
- vstupné rozhranie: 4 x alarm vstup, 1 x magnetický spínač, 2 x tlačidlo, 1x tamper,
- výstupné rozhrania: 1 x tamper relé a 1 x poplachové relé
- je možné uložiť 100.000 držiteľov kariet a 300.000 transakcií
- multifunkčné zamykanie, multiscard funkcie
- funkcia Super karty a super heslo, on-line aktualizácie a diaľkové ovládanie
- zabezpečenie proti falšovaniu, nútenému otvoreniu dverí
- záložná batéria
- dáta trvale uložené aj po vypnutí